

Fiche technique

WRM-24B *



Module récepteur pour la commande de portes automatiques
et des entraînements de fenêtre avec 24 V DC

CHAMPS D'APPLICATION

- Commande des portes automatiques GEZE et des entraînements de fenêtre via la commande radio GEZE
- Montage en applique
- Zone extérieure protégée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Communication cryptée via un système de « Rolling Code » avec jusqu'à 74 trillions de combinaisons de codes
- Programmation facile via un bouton de programmation à retour acoustique
- Apprentissage de jusqu'à 85 émetteurs radio
- Interrupteur DIP intégré pour sélectionner différents modes de fonctionnement
- Fonctionnement par impulsion, fonctionnement par impulsion et permanent, fonctionnement homme mort ou fonctionnement d'auto-maintien
- Dimensions ultra-compactes du boîtier pour montage intégré ou boîtier encastré
- Deux sorties pour des options de raccordement individuelles
- Tension de service 24 V DC
- Indice de protection IP54

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	WRM-24B *
Courant de service	12.5 mA
Sortie	2 contacts relais sans potentiel
Indice de protection	IP54
Type de montage	Montage en applique
Type de raccordement de câble	Borne à vis
Fréquence d'émission	433.93 Mhz
Température de service	0 - 50 °C

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sortie
WRM-24B Module de réception radio *	130 x 80 x 35 mm (l x H x P), pour le montage apparent avec classe de protection IP54 / Tension de service 24 V DC, fonctionnement par impulsion ou fonctionnement par impulsion et continu	131214	blanc	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 contacts relais sans potentiel



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.